

Link do produktu: <https://www.mikam.com.pl/czujnik-detektor-ruchu-i-dzwieku-scienny-pir-p-1408.html>



Czujnik Detektor Ruchu i Dźwięku Ścienny PIR

Cena brutto	29.99 zł
Cena netto	24.38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	MIKAM

Opis produktu

Urządzenie działa na zasadzie czujnika wyposażonego w detektor ruchu PIR oraz detektor dźwięku w postaci mikrofonu.

Wyłącznik może pracować w trzech trybach:

- praca z czujnikiem ruchu - regulowanym pokrętle
- praca z czujnikiem ruchu i czujnikiem dźwięku (mikrofon) regulowana pokrętle
- włącz/wyłącz, jak zwykły wyłącznik ścienny

Czujnik umożliwia użytkownikowi szeroki zakres konfiguracji działania:

- sterowanie długością działania urządzenia po wykryciu, ustawianym za pomocą pokrętła TIME
- czułością czujnika ruchu za pomocą pokrętła SENS
- czułością czujnika dźwiękowego za pomocą pokrętła MIC
- nastawnym trybem pracy, uzależnionym od natężenia oświetlenia otoczenia za pomocą pokrętła LUX

Umieszczenie pokręteł pod przednim panelem zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień

Urządzenie można zainstalować w puszcze ściennej fi 60 w miejscu zwykłego wyłącznika.

Parametry techniczne:

- Napięcie wejściowe: 230V/50Hz
- Maksymalna moc żarówki: 500W
- Regulacja czułości oświetlenia: 3-2000Lux
- Zasięg wykrywania ruchu: odległość do 9 m
- Kąt działania czujnika: 160°
- Czułość mikrofonu: 30 do 90 dB
- Czas świecenia: od 10 sekund do 7 minut
- Klasa odporności: IP 20 - do stosowania wewnątrz budynków
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: od -20°C do + 40°C

-
- Materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym
 - Wysokość instalacji: od 1 m do 1,8 m
 - Do użytku tylko z lampami żarowymi
 - Gwarancja 24 miesiące