Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:08

Link do produktu: https://www.mikam.com.pl/czujnik-detektor-ruchu-i-dzwieku-scienny-pir-p-1408.html



Czujnik Detektor Ruchu i Dźwięku Ścienny PIR

Cena brutto	**29.99 zł**
Cena netto	**24.38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**MIKAM**

Opis produktu

Urządzenie działa na zasadzie czujnika wyposażonego w detektor ruchu PIR oraz detektor dźwięku w postaci mikrofonu.

Wyłącznik może pracować w trzech trybach:

- praca z czujnikiem ruchu - regulowanym pokrętłem
- praca z czujnikiem ruchu i czujnikiem dźwieku (mikrofon) regulowana pokrętłem
- włącz/wyłącz, jak zwykły wyłącznik ścienny

Czujnik umożliwia użytkownikowi szeroki zakres konfiguracji działania:

- sterowanie długością działania urządzenia po wykryciu, ustawianym za pomoca pokrętła TIME
- czułością czujnika ruchu za pomocą pokrętła SENS
- czułością czujnika dźwiękowego za pomocą pokrętła MIC
- nastawnym trybem pracy, uzależnionym od natężenia oświetlenia otoczenia za pomocą pokrętła LUX

Umiejscowienie pokręteł pod przednim panelem zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień

Urządzenie można zainstalować w puszcze ściennej fi 60 w miejscu zwykłego wyłącznika.

Parametry techniczne:

- Napięcie wejściowe: 230V/50Hz
- Maksymalna moc żarówki: 500W
- Regulacja czułości oświetlenia: 3-2000Lux
- Zasięg wykrywania ruchu: odległość do 9 m
- Kąt działania czujnika: 160˚
- Czułość mikrofonuu: 30 do 90 dB
- Czas świecenia: od 10 sekund do 7 minut
- Klasa odporności: IP 20 - do stosowania wewnątrz budynków
- Klasa ochronności: II
- Temperatura pracy: od -20˚C do + 40˚C

- Materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym
- Wysokość instalacji: od 1 m do 1,8 m
- Do użytku tylko z lampami żarowymi
- Gwarancja 24 miesiące